

# Pegasi

## Zutrittskontroll-Leser für die Integration ins Siedle®-System



### Funktionsbeschreibung

Kompakter Zutrittskontroll-Leser mit berührungslosem Leseverfahren für die Montage in das Kommunikationssystem Siedle®.

LED-Anzeige und Summer sind bei der Benutzung wichtige Signalgeber und informieren den Benutzer über den aktuellen Funktionszustand.

### Kundennutzen

- Formschönes und modernes Design
- Bietet sichere und zuverlässige Zutrittskontrolle zu einzelnen Räumen
- Die optische und akustische Benutzerführung gewährleistet einfache Bedienung
- Dank seinem Spezialkonzept lässt er sich optimal in die Siedle®-Systeme einbauen
- Der Pegasi lässt sich auch mit anderen Zutrittskontroll-Leser aus dem Sortiment von Bixi Systems kombinieren
- Auch geeignet für den Einsatz von Multifunktionskarten, mit denen zum Beispiel zusätzlich ein Getränke-/Snackautomat bedient werden kann
- Mit dem Lesercontroller ACU lassen sich bis zu 16 Pegasi zu einem System kombinieren

### Optionen

- Das Lesergehäuse ist in verschiedenen Siedle® Standardfarben lieferbar

### Ausführung

Der Zutrittskontroll-Leser ist in einem widerstandsfähigen Kunststoffgehäuse eingebaut und bietet einen hohen Vandalenschutz. Der Pegasi ist vorgesehen für die Montage in ein Siedle® Kommunikationssystem und ist in verschiedenen Farben verfügbar.

Er enthält einen Anschluss für den Datentransfer und die Stromversorgung. In Ergänzung zum akustischen Signal informieren vier LED über Betriebsbereitschaft, Türfreigabe, Rückweisung des Ausweises und Zwei-Personen-Kontrolle.

Berührungslose Leseverfahren:

- PROXIMITY
- LEGIC® prime & advant
- Multifunktionskarten

Ein komplettes Ausweiseslesesystem besteht in der Regel aus:

- einem Zutrittskontroll-Leser Pegasi
- einer Türsteuereinheit API
- einem Lesercontroller ACU für die Anbindung an die Zutrittskontrolle Galaxy PASS



## Technische Daten

Leseverfahren	PROXIMITY oder LEGIC® prime & advant
Gehäuse	Speziell für die Montage in ein Siedle®-System Farben: weiss, anthrazit, grau, silber
Abmessungen B x H x T	99 x 99 x 20 mm
Gewicht ca.	130 g
Stromversorgung	10-30 VDC / 2 W
Temperatur	-15°C bis + 50°C
Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	max. 95%
Schutzart	IP45
Datenleitung / Schnittstelle	RS-485 – Der Leser Pegasi schliesst sich an das System Galaxy an wie die anderen Leser aus diesem Sortiment.

Technische Änderungen vorbehalten / Kein vertragsbindendes Dokument

